



CIRCUIT DIAGRAM—AJAX MODEL TR190A

**AJAX Model TR190A:** Six-transistor, M.W. (535–1605 kc/s.), personal receiver with 9-volt (PP3 or equivalent) battery. I.F. 470 kc/s. Marketed by Acme Electric Co. (Finsbury) Ltd.

Capacitors.	
C1	0.01
C2	0.005
C3	200 pF.
C4	30
C5	0.04
C6	15 pF.
C7	200 pF.
C8	0.04
C9	0.04
C10	5.6 pF

C11	200 pF.
C12	0.02
C13	5.
C14	30
C15	0.002
C16	50
C17	0.02
CV1	200 pF.
CV2	98 pF.

## Resistors.

R1	6k	R10	5k
R2	30k	R11	10k
R3	3k	R12	30k
R4	1k	R13	1.8k
R5	100k	R14	100
R6	800	R15	200
R7	6k	R16	5k
R8	30k	R17	10
R9	1k	RV	5k